AT-X80D
True Wireless Earphones

ENG

AIWA Electronics International Co., Ltd.
Explore more at www.int-aiwa.com

Product Schematic Picture



Packaging List

- AT-X80D Earbuds
- Portable Charging Case
- Braided Nylon Type-C Charging Cable
- User's Manual
- Cotton - Linen Blend Fabric Pouch

Product Specifications

Model Number：AT-X80D
BT Version：V5.3
IP Rating：IPX5
Rated voltage / current：5V / 1A
Rated Power：3mW
Frequency Response：20Hz-20KHz
Battery：(Earbuds) 3.7V 25 mAh
(Charging) 3.7V 200 mAh
Supported Profiles：A2DP\AVCTP\AVDTP\AVRCP\HFP\SPP\SMP\ATT\GAP\GATT\RFCOMM\SDP\L2CAP PROFILE
Impedance：32Ω (± 15%)
Sensitivity：113 ± 3dBA
Transmission Distance：10 Meters (When No Obstacles)
Working Time：About 5 Hour
Standby Time (Charging Case+Earbuds)：About 260 Days
Charging Time (Earbuds Only)：About 1.5 Hours
Charging Time (Earbuds+Charging Case)：About 2~3 Hours
Earbuds Weight：4.0g each
Charging Case Weight：33.5g

*Charging case holds approximately 2 full earbuds charges.

Schematic diagram of product operation



Product Instructions for Use

▶ Power ON:

Open the charging box cover and remove the headphones. The headphones will automatically turn on and the green light will stay on for 2 seconds before entering pairing mode. The green and white lights will flash alternately. After pairing is successful, the main ear indicator will flash alternately, and the auxiliary headphones will not have any light effect.

▶ Power OFF:

Put the earphones into the charging box and automatically turn off. The white light remains on when entering the charging state.

*AT-X80D will power OFF automatically after 3 minutes of disconnection.

▶ Music Control

Play / Pause	Click touch sensor once (1)
Next Song	Click the right touch sensor thrice(3)
Previous Song	Click the left touch sensor thrice(3)
Volume +	Click the right touch sensor twice(2)
Volume -	Click the left touch sensor twice(2)

▶ Call Control

Answer/Hang up	Click touch sensor once (1)
Reject Call	Double-click the touch sensor (2)
Voice Assistant	Long press the left touch sensor button for 2 seconds (2)
Game Mode on/off	Long press the right touch sensor button for 2 seconds (2)

Connecting the Product



1. Turn on Bluetooth (BT) on your mobile device
2. Remove earphones from the charging case & connect to "AIWA AT-X80D" from your bluetooth device.
3. The earbuds indicator light will turn off upon successful connection.

Troubleshooting

▶ Left side earbud cannot be linked with Right side earbud

Solution:Place earbuds back into charging case and close the case. Re-open the lid after a few seconds. The earbuds would now be linked to each other & is ready to be connected to your mobile device.

If the above solution does not work, please clear earbuds pairing history:

1. Turn off & disconnect all Bluetooth devices from the earbuds.
2. Remove ONE (1) earbud from the charging case & click on the touch sensor FOUR (4) times, White light flashes 3 times.
3. Place that earbud back into the charging case.
4. Repeat this process for the other earbud.
5. Remove both earbuds from the charging case & wait for both earbuds to be linked to each other before initiating pairing with your Bluetooth device.

▶ Earbuds are unable to connect to a mobile device.

The earbuds will automatically turn on and enter pairing mode when taken out from the charging case. The earbuds will connect to the last device they were connected to.
If the connecting procedure does not occur automatically, the earbuds need to be manually connected to the mobile device.
(Typically occur when the earbuds haven't been used for a while.)

If the earbuds are disconnected longer then 3 minutes or the pairing process takes longer than 3 minutes, they will turn off automatically.

Battery & Charging

▶ Earbuds low battery

When the earphones have low battery, the white light flashes every 5 seconds and prompts "Dong Dong" every 20 seconds. Please place the earphones in the charging box to charge.

▶ Low battery of charging case

When the headphones are placed in or removed from the charging box, the white light on the charging box flashes, indicating that the charging box has low battery and needs to be charged. Please use a standard charger to charge it.

Place both earbuds back into the charging case.
*The charging case indicator light will turn solid white.
*Earbuds are fully charged when the charging case indicator light turns off
* Approximate earbuds charging time: 1.5 Hrs



While charging: Red light flashes
Full charge: Solid red light
Unplug charging cable: The charging box indicator light is off.
Approximate charging case charging time: 1.5 Hrs

AIWA Electronics International Co., Ltd.
Explore more at www.int-aiwa.com

E-Manu

AT-X80D
真無線藍牙耳機

CH

AIWA Electronics International Co., Ltd.
Explore more at www.int-aiwa.com

產品示意圖

包裝清單

- AT-X80D藍牙耳機主耳機
- AT-X80D耳機充電盒
- USB Type-C 編織充電線
- 使用說明書
- 棉麻混紡織物收納袋

產品規格

產品型號：AT-X80D
藍牙版本：V5.3
防水級別：IPX5
額定電壓 / 電流：5V 1A
總額定消耗功率：3mW
頻響範圍：20-20KHz
電池規格：耳機本體 3.7V / 25mAh；充電盒 3.7V / 200mAh
支援模式：A2DP\AVCTP\AVDTP\AVRCP\HFP\SPP\SMP\ATT\GAP\GATT\RFCOMM\SDP\L2CAP PROFILE
音頻解碼：AAC / SBC
阻抗：32Ω (± 15%)
靈敏度：113 ± 3dBA
傳輸距離：10米 (無任何較大障礙物的理想環境中)
播放／通話時間：約 5 小時
充電盒對耳機充電次數：約 2 次
耳機 + 充電盒總待機時間：約260天
充電時間：充電盒約1.5小時；耳機本體約1.5小時
耳機 + 充電盒充電時間：約2~3小時
耳機本體單個重量：約4.0克
充電盒重量：約33.5克

產品操作示意圖



產品使用說明

▶ 開機

將耳機盒蓋打開取出耳機，耳機自動開機,開機時耳機綠燈長亮 2 秒後進入配對模式。白綠燈交替閃爍。配對成功後主耳機指示燈白綠交替閃爍，副耳機無燈效。

▶ 關機

將耳機放入充電盒自動關機，進入充電狀態白燈常亮。

*長開盒蓋 3 分鐘後，AT-X80D會自動關閉電源。

▶ 音樂操作

播放 / 暫停	單擊 左 / 右耳機 多功能鍵(1下)
上一曲	三擊 右耳機 多功能鍵(3下)
下一曲	三擊 左耳機 多功能鍵(3下)
音量 +	雙擊 右耳機 多功能鍵(2下)
音量 -	雙擊 左耳機 多功能鍵(2下)

▶ 通話管理

接聽來電	單擊 左 / 右耳機 多功能鍵(1下)
掛斷來電	單擊 左 / 右耳機 多功能鍵(1下)
拒接來電	雙擊 左 / 右耳機 多功能鍵(2下)
語音助手	長按 左耳 多功能鍵(2秒)
開啟遊戲模式	長按 右耳 多功能鍵(2秒)
關閉遊戲模式	長按 右耳 多功能鍵(2秒)

配對方式



打開移動設備(手機/ Pad等)上的藍芽(BT)
打開充電盒後取出耳機，耳機自動開機進入配對狀態，
將耳機靠近移動設備(手機/ Pad等)
從您的移動設備搜索並連接到 "AIWA AT-X80D"
進行配對連接，主耳耳機指示燈熄滅連接成功即可開始體驗。

故障排除

▸ **耳機無法配對成功**

將耳機放回充電盒關上，然後再次打開充電盒，取出耳機，耳機會自動配對，等待連接。
若上述方案不起作用，請按照下方步驟清除配對紀錄

請從移動設備解除藍牙配對
取出單耳機(未連接設備)，連續點擊 4 次多功能按鍵後，白燈閃爍 3 次放回充電盒。
取出另一耳重複此動作，即可清除配對紀錄。
完成上述動作後，再次取出雙耳耳機，會自動連接並等待移動設備連接。

▶ **耳機無法連接移動設備**

當耳機取出時會自動開機進入配對模式，並自動連接到最後一次配對的移動設備，若耳機沒有自動連接，可能需要手動連接(長時間沒有使用)。
注意：若聯開連接超過 3 分鐘或者等待配對時間超過 3 分鐘，耳機將會自動關機。

電量與充電

▶ **耳機低電量**

當耳機低電量時，白燈每 5 秒閃一次，每 20 秒提示一次 "咚咚咚"，請將耳機放入充電盒中充電。

▶ **充電盒低電量**

當耳機放入充電盒中或取出耳機時，充電盒指示白燈閃爍時，表示充電盒電量低，需要充電，請使用標準充電器為其充電。



將左右耳機放入充電盒內為耳機充電，充電盒電量指示燈會長亮白燈，耳機充滿電後白燈熄滅。
(充電時間約1.5小時)



當充電器為充電盒充電時，充電盒指示燈紅燈閃爍，充滿電後紅燈長亮，移除Type-C充電線後紅燈熄滅。
(充電時間約1.5小時)

注意：
1. 首次使用前請確保耳機電量飽滿
2.請確保指定充電裝置電量充滿，若裝置電機沒有顯電充滿將會導致電池性能下降。
3.為延長電池壽命，至少每隔6天用電池充滿一次以滿長時間沒有使用，請在使用前充電。

產品保修卡及服務保證書

為保障您的權益，請要求經銷商將店名、店址、購買日期等資料填寫清楚，提供自購買日期起 12 個月之免費保證服務。

* 請留日期填妥不實者、型號查證無效者、對購買日期之認定有爭議時，請出示購買證明(如本或電子發票)。
* 保證書遺失請購買日期本填寫者，則以出廠日加30天為保固起始日。
* 如需售後服務或有任何疑問，請洽愛華客服中心。
* 維修專線：02-2662-4343 傳真：03-2664-4443
* 愛華網址：https://www.int-aiwa.com/

愛華國際股份有限公司
AIWA ELECTRONICS INTERNATIONAL CO., LTD.

aiwa 服務保證書

商　品:	經銷商確認章
機　型:	
主機機號:	
購買日期:	
姓　名:	
電　話:	
地　址:	(正常售後收件、訂貨、電話)
E-mail:	

進口商：中華大雄股份有限公司 電話：02-26624343

AT-X80D
真無線藍牙耳機

THAI

AIWA Electronics International Co., Ltd.
Explore more at www.int-aiwa.com

ภาพรวม

อุปกรณ์ภายในกล่อง

- หูฟัง AT-X80D
- เคสชาร์จแบบพกพา
- สายชาร์จ USB แบบ Type C
- คู่มือการใช้งาน
- กระเป๋าผ้า

ข้อมูลจำเพาะ

Model Number: AT-X80D
BT Version: V5.3
IP Rating : IPX5
Rated voltage / current : 5V / 1A
Rated Power : 3mW
Frequency Response:20-20KHz
Battery: (Earbuds) 3.7V 25 mAh
(Charging) 3.7V 200 mAh
Supported Profiles: A2DP\AVCTP\AVDTP\AVRCP\HFP \SPP\SMP\ATT \GAP\GATT\RFCOMM\SDP\L2CAP PROFILE
Impedance: 32Ω(±15%)
Sensitivity:113±3dBA
Transmission Distance:10 Meters (When No Obstacles)
Working Time: About 5 Hours
Standby Time (Charging Case+Earbuds): About 260 Days
Charging Time (Earbuds Only): About 1.5 Hours
Charging Time (Earbuds+Charging Case): About 2~3 Hours
Earbuds Weight:4.0g each
Charging Case Weight:33.5g

***เคสชาร์จสามารถชาร์จหูฟังได้เต็มที่ประมาณ 2 ครั้ง**

คู่มือการใช้งาน



คู่มือการใช้งาน

เปิดเครื่อง

- เปิดฝาเคสชาร์จและดึงหูฟังออก หูฟังจะเปิดเองโดยไม่มีสัญญาณไฟและไฟสีเขียวจะติดค้าง 2 วินาที ก่อนเข้าสู่โหมดจับคู่
- ไฟสีเขียวและสีขาวจะกะพริบสลับกัน หลังจากจับคู่สำเร็จ ไฟแสดงสถานะหูฟังจะดับลง

ก่อนใช้งานครั้งแรก ควรสอบให้แน่ใจว่าหูฟังชาร์จเต็มแล้ว

ปิดเครื่อง

- ใส่หูฟังเข้าในเคสชาร์จและหูฟังจะปิดให้อัตโนมัติ
- ไฟสีขาวจะติดสว่างเมื่อเข้าสู่สถานะการชาร์จ

AT-X80D จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากตัดการเชื่อมต่อ 3 นาที

การเล่นเพลง

- เล่น/หยุดชั่วคราว:	กดเซ็นเซอร์สัมผัส หูฟัง 1 ครั้ง
- เพลงถัดไป:	กดเซ็นเซอร์สัมผัส หูฟังด้านขวา 3 ครั้ง
- เพลงก่อนหน้า:	กดเซ็นเซอร์สัมผัส หูฟังด้านซ้าย 3 ครั้ง
- ระดับเสียง + :	กดเซ็นเซอร์สัมผัส หูฟังด้านขวา 2 ครั้ง
- ระดับเสียง - :	กดเซ็นเซอร์สัมผัส หูฟังด้านซ้าย 2 ครั้ง

ควบคุมการโทร

รับสาย/วางสาย:	กดเซ็นเซอร์สัมผัส หูฟัง 1 ครั้ง
ปฏิเสธสาย:	ดับเบิ้ลคลิก ที่เซ็นเซอร์สัมผัสหูฟัง
Voice Assistant:	กดเซ็นเซอร์สัมผัส หูฟังด้านซ้ายค้างไว้ 2 วินาที
เปิด/ปิดโหมดเกมส์:	กดเซ็นเซอร์สัมผัส หูฟังด้านขวาค้างไว้ 2 วินาที

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์



1. เปิด Bluetooth (BT) บนอุปกรณ์มือถือ
2. ถอดหูฟังออกจากเคสชาร์จและเชื่อมต่อกับ "AIWA AT-X80D" จากอุปกรณ์บลูทูธ
3. ไฟแสดงสถานะหูฟังจะดับลงเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ

การแก้ไขปัญหา

หูฟังข้างซ้ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับหูฟังข้างขวาได้

วิธีแก้ไข: ใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสสำหรับชาร์จและปิดเปิดฝาอีกครั้งหลังจากนั้น 2-3 วินาที
หูฟังจะเชื่อมต่อกันและพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

หากวิธีการข้างต้นไม่ได้ผลให้ทำตามขั้นตอนเพื่อรีเซ็ตหูฟังจะ:

1. ปิดและยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธทั้งหมดจากหูฟัง
2. ถอดหูฟัง 1 ข้าง ออกจากเคสชาร์จและกดค้นเซอร์สัมผัส 4 ครั้ง ให้สีขาวจะกะพริบ 3 ครั้ง
3. ใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสชาร์จ
4. ทำขั้นตอนนี้ซ้ำกับหูฟังอีกข้าง
5. ถอดหูฟังทั้งสองข้างออกจากเคสชาร์จ และรอให้หูฟังทั้งสองเชื่อมต่อกันก่อนที่จะเริ่มจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธ

หูฟังไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้

หูฟังจะเปิดโดยอัตโนมัติและเข้าสู่โหมดจับคู่เมื่อนำออกจากเคสชาร์จ
หูฟังจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ล่าสุดที่เชื่อมต่ออยู่
หากขั้นตอนการเชื่อมต่อไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
หูฟังจำเป็นต้องเชื่อมต่อด้วยตนเองกับอุปกรณ์พกพา
(โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้ใช้งานหูฟังมาระยะหนึ่ง)

"หากหูฟังไม่ได้เชื่อมต่อนานกว่า 3 นาทีหรือกระบวนการจับคู่ใช้เวลานานกว่า 3 นาที หูฟังจะปิดโดยอัตโนมัติ"

แบตเตอรี่และการชาร์จ

หูฟังแบตเตอรี่ต่ำ

เมื่อหูฟังมีแบตเตอรี่ต่ำ ไฟสีขาวจะกะพริบทุกๆ 5 วินาที และมีเสียงแจ้งเตือนทุกๆ 20 วินาที โปรดวางหูฟังในเคสชาร์จเพื่อชาร์จแบตหูฟัง

เคสชาร์จแบตเตอรี่ต่ำ

เมื่อใส่หูฟังเข้าไปในเคสชาร์จ หรือออกออกจากเคสชาร์จ
ไฟสีขาวบนเคสชาร์จจะกะพริบ ซึ่งแสดงว่าเคสชาร์จมีแบตเตอรี่เหลือน้อย
และจำเป็นต้องชาร์จ
โปรดใช้เครื่องชาร์จมาตรฐานเพื่อชาร์จ



ใส่หูฟังทั้งสองข้างกลับเข้าไปในเคสชาร์จ
1. ไฟแสดงสถานะเคสชาร์จจะเปลี่ยนเป็นสีขาวค้าง
2. หูฟังจะชาร์จดับเมื่อไฟแสดงสถานะเคสชาร์จดับลง
3. เวลาในการชาร์จหูฟังโดยประมาณ: 1.5 ชั่วโมง



1. ขณะชาร์จ: ไฟสีแดงกะพริบ
2. ชาร์จเต็ม: ไฟสีแดงติดค้าง
3. ถอดสายชาร์จ: ไฟแสดงสถานะเคสชาร์จจะดับ
เวลาในการชาร์จเคสชาร์จโดยประมาณ: 1.5 ชั่วโมง

AIWA Electronics International Co., Ltd.
Explore more at www.int-aiwa.com

E-Manu